



Защитные реле STDT 16 и SET-10B



Реле используется для защиты и запуска трёхфазных (STDT 16) и однофазных (SET-10B) двигателей, оснащенных термодатчиками. Обеспечивает тепловую и электромагнитную защиту от короткого замыкания. Возможно подключение к одному реле нескольких вентиляторов, если общий ток всех двигателей не превышает номинальный ток защитного реле (термодатчики двигателей соединяются последовательно). Автоматическое выключение питания в случае превышения рабочего значения температуры или при возрастании тока двигателя больше установленного номинала.

Характеристики	STDT 16	SET-10B
Напряжение питания	380 В	220 В
Максимальный ток	16 А	10 А
Плавкий предохранитель	80 А	-
Макс. сечение питающего кабеля	4 мм ²	4 мм ²
Макс. сечение кабеля переключателя	2,5 мм ²	2,5 мм ²

